




Contrarreferencia de Cerraduras






Cerradura ANSI	Descripción	Fabricante	Contras Eléctricas
	<p>Cerrajería cilíndrica</p> <p>Todas las cerraduras con cerrojos alineados al centro</p>	Todos los fabricantes	<p>1006j hasta con un tiro de 1" 4500</p> <p>5000 hasta con un tiro de 1/2"</p> <p>5200 hasta con un tiro de 3/4"</p> <p>RF5010 hasta con un tiro de 1/2"</p> <p>RF5210 hasta con un tiro de 3/4"</p> <p>7501 y 7505 hasta con un tiro de 5/8"</p>
	Cerrajería cilíndrica	<p>Best (Series 8K y F)</p> <p>Corbin/Russwin (CL3300),</p> <p>Falcon (X y T), Marks, Sargent (líneas 6, 7, 10 y 11), Schlage (Serie D con pasador), Yale (4300, 5300, 5400)</p>	<p>8000 hasta con un tiro de 1/2"</p> <p>8300 hasta con un tiro de 1/2"</p> <p>RF8010 hasta con un tiro de 1/2"</p> <p>RF8310 hasta con un tiro de 1/2"</p>
	Cerradura de embutir con pestillo ubicado arriba del cerrojo	<p>Arrow, Baldwin, Falcon (1991 y anteriores), Marks, Omnia, PDQ</p>	<p>1006K</p> <p>4500</p>
		<p>Best (Series 34H – 37)</p>	<p>1006KM</p> <p>4500</p>
		<p>Sargent (Series 7700 y 8100)</p> <p>Schlage, Yale (8700)</p>	<p>1006KD</p>

AVISO: Use esta tabla para identificar las cerraduras ANSI y para determinar cuál contra eléctrica HES iguala a un fabricante de cerraduras específico. Esta tabla se ofrece sólo como referencia. HES no asume ninguna responsabilidad por diferencias entre los artículos comparados. Cuando tenga alguna duda sobre compatibilidad, comuníquese con HES para ayuda de aplicación.

Contrarreferencia de Cerraduras

hes

ASSA ABLOY

Cerradura ANSI	Descripción	Fabricante	Contras Eléctricas
	Cerradura de embutir con pestillo ubicado abajo del cerrojo	Almet, Corbin/Ruswin, Falcon (Serie M 1992), Sargent (7800, 8200 y 9200), Yale (8800)	1006KM 4500
		Best (Series 45H y 47H)	1006KM
	Cerradura de embutir con pestillo 1" sin un cerrojo	Accurate, Arrow, Baldwin, Falcon, Marks, Omnia, PDQ	1006N 1006A 1006H
		Sargent (Series 7700 y 8100), Schlage, Yale (8700)	1006ND 1006AD 1006HD
	Cerradura de embutir con pestillo de 1" y un centro ubicado en el cerrojo	Baldwin, PDQ	1006T 1006 HTD
		Sargent (Series 7700 y 8100), Schlage, Yale (8700)	1006TD
	Cerradura de embutir con pestillo de 1" y cerradura ubicada abajo del cerrojo	Accurate, Almet, Arrow, Baldwin, Corbin/Ruswin, Falcon, Marks, Omnia, PDQ, Sargent (Series 7800, 8200 y 9200 Series), Yale (8800)	1006NM 1006AM 1006HM
		Best (Series 45H y 47H)	1006NM 1006AM 1006HM
	Dispositivo de salida montado con tiro de hasta 3/4"	American Device, Arrow, Corbin/Ruswin, Jackson, Dormatic, Monarch, Precision, Sargent, Von Duprin, Yale	7000-783 7000-786 7000-789 9400 hasta con un tiro de 1/2" 9500 9600

Contrarreferencia de Cerraduras

- Las contras eléctricas HES están diseñadas para instalarse de acuerdo con la preparación de montaje ANSI/BHMA A156.31 4-7/8". Al colocar una cerradura cilíndrica, la contra eléctrica deberá instalarse de línea central a línea central. Cuando se coloque una cerradura de embutir, la línea central de la contra eléctrica debe instalarse a 3/8" arriba de la línea central de la cerradura de embutir, excepto como se indica para contras individuales.
- Todas las contras eléctricas HES son ajustables a la izquierda o derecha y diseñadas para instalarse en metal hueco, metal relleno de concreto, perfiles para marco de aluminio y madera.